

SonyEricsson T610, T630

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > Connectivity > WAP options > Wap profiles > New Profile > Name>
MagtiWAP > Connect using > Edit > New account > Account type GPRS data > Name >
MagtiWAP > APN > wap.com.ge > Save > Select MagtiWAP > IP address >
081.095.160.017 > Save > Select WAP profile MagtiWAP > Edit > Advanced > Change
homepage > Magti > Ok > <http://wap.magtigsm.ge> > ok.

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > Connectivity > WAP options > Wap profiles > New Profile > Name>
MagtiMMS > Connect using > Edit > New account > Account type GPRS data > Name >
MagtiMMS > APN > mms.ge > Save > Select MagtiMMS > IP address >
081.095.160.016 > Save.

Menu > Messaging > Picture > Options > Message server > Select >
<http://mms.magtigsm.ge> > WAP profile > select > MagtiMMS > ok.

SonyEricsson K700 MMS

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > Messaging > Settings > Picture msg > message server > <http://mms.magtigsm.ge>> internet profile > new profile > name > magti > connect using > new account > GPRS
data > name > magti > APN > mms.ge > save > select > connect using > magti > IP
address > 081.095.160.016 > save > select > magti > more > advanced > select >
homepage > <http://wap.magtigsm.ge> > name > magti > address > 081.095.160.016

SonyEricsson P900,P800,P910

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > Control panel > Connections > Internet accounts > New > Account name > WAP >
Connection type > GPRS > Advanced > Address > wap.com.ge > Done > Done > Done

Menu > Control panel > Connections > Wap accounts > New > Account name > WAP >
Internet account > WAP > Use proxy > Address > 81.95.160.17 > Done > Port > 9201 >
Done > Preferred > Use WAP account > WAP > Done

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > Control panel > Connections > Internet accounts > New > Account name > MMS > Connection type > GPRS > Advanced > Address > mms.ge > Done > Done > Done
Menu > Control panel > Connections > Wap accounts > New > Account name > MMS > Internet account > MMS > Use proxy > Address > 81.95160.16 > Done > Port > 9201 > Done > Preferred > Use WAP account > MMS > Done
Messaging accounts > MMS > Service centre address > <http://mms.magtigsm.ge> > WAP account > MMS > Done

Siemens

GPRS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე: 443 4777 937

Menu > Connectivity > Data comm. > Data accounts > New account > Account type > New account > Name > Magti > APN > gprs.ge > Save

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > Setup > Connectivity > GPRS (switch on) > Data services > MMS, WAP > Empty 1 > Options > Rename > Magti WAP > Save > Options > Change sett. > Yes > GPRS Settings > Edit > APN > wap.com.ge > Save
Menu > Surf and fun > Internet > Profiles > Edit > Profile name > Magti WAP > IP address > 081.095.160.017 > Homepage > <http://wap.magtigsm.ge> > Conn. Profile > Magti WAP > Save > OK.

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > Setup > Connectivity > GPRS (switch on) > Data services > MMS, WAP > Empty 2 > Options > Rename > Magti MMS > Save > Options > Change sett. > Yes > GPRS Settings > Edit > APN > mms.ge > Save

Menu > Messages > Msg. Setup > MMS > Options > Rename > MMS > Options > Change Sett. > MMS relay serv > <http://mms.magtigsm.ge> > OK > IP Sett. > 081.095.160.016 > OK > Conn. Profile > Magti MMS.

I თაობის WAP-ის მქონე NOKIA-ს აპარატებისათვის

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > Services > Settings > Edit active service settings > Setting Name > Magti WAP > Homepage > <http://wap.magigsm.ge> > Data bearer > GPRS > GPRS access point > wap.com.ge > IP address > 081.095.160.017

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > Messages > Message settings > Multimedia msgs. > Connection sett. > Edit active multimedia settings > Settings name > Magti MMS > Homepage > <http://mms.magigsm.ge> > GPRS access point > mms.ge > IP address > 081.095.160.016

II თაობის WAP-ის მქონე NOKIA-ს აპარატებისათვის (6230, 6820, 7200...)

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > Services > Settings > Connection settings > Edit active service settings > Settings Name > Magti WAP > Homepage > <http://wap.magigsm.ge> > Proxies > Enable > Primary proxy > Proxy address > 081.095.160.017 > Port number > 9401 > Data bearer > GPRS > Bearer settings > GPRS access point > wap.com.ge

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > Messages > Message settings > Multimedia msgs. > Connection sett. > Edit active multimedia settings > Settings' name > Magti MMS > Homepage > <http://mms.magigsm.ge> > Proxies > Enable > Primary proxy > Proxy address > 81.95.160.16 > port > 9401 > Data bearer > GPRS > Bearer settings > GPRS access point > mms.ge

Nokia 6600, 7610, 3650, 7610

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > Settings > Connection > Define access point > Connection Name > Magti WAP > Data bearer > GPRS > Access point name > wap.com.ge > Authentication > Normal > Homepage > <http://wap.magtigsm.ge> > Options > Advanced settings > Proxy server address > 081.095.160.017 > Proxy port number > 9401

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > Messaging > Options > Settings > Multimedia message > Access point in use > Options > Change > Options > New access point > select > Use default settings > Connection name > magti MMS > Data bearer > GPRS > Access point name > mms.ge > Authentication > Normal > Homepage > http://mms.magtigsm.ge > Options > Advanced settings > Proxy serv. address > 81.95.160.16 > Proxy port number > 9401 > Back > Back > Default access point > select > magti MMS. (გამორტეთ და ჩართეთ აპარატი)

Samsung E700, E800

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu>Fun box>WWW services>Proxy settings>Proxy name>magti WAP>GPRS setting>Gateway>IP address>81.95.160.17>IP port>9201>APN>wap.com.ge>Home URL><http://wap.magtigsm.ge>>Bearer>GPRS only. Current proxy>magti WAP

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu>Messages>Settings>Multimedia message>MMS profiles>Profile setting>Profile name>Magti MMS>Server URL><http://mms.magtigsm.ge>> GPRS setting>Gateway>IP

address>81.95.160.16>IP port>9201>APN>mms.ge>Bearer>GPRS only. Current profile>M agti MM S

Samsung p510, d410

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

menu > Fun box> WAP browser > Settings > Profile 1 info > Profile name > M agti
WAP> Homepage URL > <http://wap.magtigsm.ge> > bearer > GPRS> IP address >
081.095.160.017 > APN > wap.com.ge

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

menu > Multimedia messages > MM S profile> Profile 2 info > profile name > magti
MM S> Connection ULR > <http://mms.magtigsm.ge> > IP address > 081.095.160.016 >
APN > mms.ge

MOTOROLA c650, V400

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > WebAccess > WebSessions > NewEntry > Name > M agtiWap>Homepage >
<http://wap.magtigsm.ge>>Gateway Type 1>081.095.160.017> GPRS APN >wap.com.ge
> Set Default

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > WebAccess > WebSessions > NewEntry > Name > M agti MM S >Gateway Type
1>081.095.160.016> GPRS APN >mms.ge

Menu > Messages > Message Setup > MM S Message Setup > Server Info > New >
Service Name > M agti MM S > Server Name > <http://mms.magtigsm.ge> > Web session
Name > M agti MM S

Panasonic

GRPS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > settings > data connections > edit > GPRS > profile name > magti WAP>
account > magti WAP > APN name > wap.com.ge
Menu > Browser > panasonic box > options > settings > wap profiles > options > edit >
Profile name > magti WAP > homepage > <http://wap.magtigsm.ge> > Gateway >
081.095.160.017 > data connections > magti WAP > save

GRPS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > settings > data connections > edit > GPRS > profile name > magti MMS>
account > magti MMS > APN name > mms.ge
Menu > Browser > panasonic box > options > settings > wap profiles > options > edit >
Profile name > magti MMS > Gateway > 081.095.160.017 > data connections > magti
MMS > save
Menu > messages > settings > MMS > advanced > message server >
<http://mms.magtigsm.ge> > profile > set > magti MMS

Panasonic x70, EB-GD88

GRPS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > Browser > Server List > edit > Profile name > magti WAP > home URL >
<http://wap.magtigsm.ge> > Gateway IP > 081.095.160.017 > Bearer type > GPRS > edit >
accessPointname > wap.com.ge > Set GPRS > set magti WAP.

GRPS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > messaging > settings > MMS > Server list > Edit > Profile name > magti MMS >
Server URL > <http://mms.magtigsm.ge> > Gateway IP > 081.095.160.016 > Bearer type >
GPRS > edit > accessPointname > mms.ge > set profile magti MMS

Panasonic x300

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > connectivity > GPRS settings > select > server name > magti WAP > APN >
GPRS APN > wap.com.ge > save

Menu > Browser > settings > edit > server name > magti WAP > IP address >
081.095.160.017 > port > 9201 > homepage > http://wap.magtigsm.ge > connection >
GPRS > GPRS settings > magti WAP > save

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > connectivity > GPRS settings > select > server name > magti NNS > APN >
GPRS APN > mms.ge > save

Menu > messages > settings > MMS > Server list > select > Edit > server name > magti
MMS > IP address > 081.095.160.016 > port > 9201 > mmSC address >
<http://mms.msagtigsm.ge> > connection > GPRS > GPRS settings > magti MMS > save

Pantech g300

GPRS – ზე დაფუძნებული WAP-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 927 937

Menu > fun&tools > wap > settings > connection > magti WAP > edit > homepage >
http://wap.magtigsm.ge > bearer > GPRS > GPRS settings > IP address >
081.095.160.017 > access point > wap.com.ge

GPRS – ზე დაფუძნებული MMS-ის დასაყენებელი ინსტრუქცია:
დარეკეთ ნომერზე : 443 667 937

Menu > fun&tools > wap > settings > connection > magti MMS > edit > homepage >
http://mms.magtigsm.ge > bearer > GPRS > GPRS settings > IP address >
081.095.160.016 > access point > mms.ge

menu > messages > MMS > MMS Settings > MMS center > <http://mms.magtigsm.ge> >
wap profile > magti MMS